



ChargePack® Personal



ChargePack® Personal şarj ünitesi konforlu bir şarj deneyimi sunmaktadır. Hem ekonomik hem de pratik şarj imkanı ile birçok alanda tercih edilebilir. Kurulumu oldukça kolay olan bireysel şarj üniteleri; RFID kart ve Tak&Çalıştır modu sayesinde güvenli ve hızlı şarj imkanı sunar.

- Tüm araçlarla uyumlu
- 1 fazda 7,4kW, 3 fazda 22kW ayarlanabilir maksimum güç çıkışı
- Otomatik faz algılama sistemi ile 1 fazda da çalışabilme
- Tak&Çalıştır özelliği
- 2 adet Slave (kullanıcı), 1 adet Master RFID kart
- Kablo Düzenleyici Fonksiyonel Tasarım
- Tüm Hava Koşullarına Tam Uyum
- Her Yönden Farkedilebilir Beşgen Durum LED'leri
- Aşırı Akım, Düşük Gerilim, Aşırı Gerilim, Kısa Devre, Yüksek Sıcaklık,
- Topraklama Kontrolü, Anlık Yüksek Gerilimlere Karşı Dahili Koruma
- AC 30mA ve DC 6mA RCD Kaçak Akım Koruma
- ASTM B117 Standartı ile Dış Ortamda Güçlü Koruma
- Çift Katmanlı UL94 V0 PC Gövde
- Kontak Yapışmasına Karşı Koruma
- EN 61851 Standardı
- 3 Yıl Garanti
- 81 İlde Yerinde Servis
- Bire Bir Değişim Garantisi
- Yerli Üretim, Patentli Tasarım
- 5 Yıla Uzatılabilir Garanti
- Acil Durum Butonu (opsiyonel)

	Tek Faz 7,4 kW	Üç Faz 22 kW
Giriş Değerleri		
Giriş Gücü:	Tek Faz: 7,4 kW / 32 A (maks.)	Üç Faz: 22 kW / 32 A (maks.)
Giriş Gerilimi:	Tek Faz: 196 ~ 264 VAC, 50/60 Hz	Üç Faz: 340 ~ 460VAC, 50/60 Hz
Şebeke Bağlantısı:	Tek Faz: L, N, PE	Üç Faz: L1, L2, L3, N, PE
Aşırı Gerilim Kategorisi:	III	
Topraklama Sistemi:	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT	
Koruma:	Aşırı akım, düşük gerilim, aşırı gerilim, kısa devre, yüksek sıcaklık, topraklama kontrolü, anlık yüksek gerilimlere karşı dahili koruma	
Bağlantı:	Terminal blok	
Bekleme Gücü:	<5W	
Şarj Çıkış Değerleri		
Çıkış Gücü:	Tek Faz: 7,4 kW / 32 A (maks.)	Üç Faz: 22 kW / 32 A (maks.)
Çıkış Gerilimi:	Tek Faz: 196 ~ 264 VAC, 50/60 Hz	Üç Faz: 340 ~ 460VAC, 50/60 Hz
Konnektör Tipi:	Tip2 Kablo - Tip2 Soket	
Kablo Uzunluğu:	5 metre (Kablolu Ürünlerde)	
Dahili RCD:	AC 30mA + DC 6mA	
Kullanıcı Arayüzü		
Durum Göstergesi:	Renkli Durum LED'leri	
Ayarlanabilir Akım:	Dahili Rotary Switch (akım çıkışını sınırlandırmak için kullanılır)(6~32A)	
Acil Durum:	Buton (opsiyonel)	
Kullanıcı Yetkilendirme:	Tak&Çalıştır Modu, RFID Kart	
Fiziksel Özellikler		
Gövde:	Die-Cast Plastik	
Gövde Malzemesi:	Yüksek Dayanımlı PC Malzeme (UL 94)	
Kablo Malzemesi:	HFFR (Halogen Free Flame Retardant) Çok Tellli Kablo	
Birleştirici Ekipmanlar:	Paslanmaz Çelik	
Conta:	Silikon	
Yüzey Uygulaması:	Koyu gri (standart) veya Özel Dizayn Renk (opsiyonel)	
Montaj Ekipmanları:	Duvar Montaj Aparatı	
Ölçüler		
Ebatlar (H x W x D):	290x420x172mm (11,4x16,5x6,7in)	
Ağırlık:	5.1 kg (kablolu) 4.2 kg (soketli)	7.4 kg (kablolu) 4.6 kg (Soketli)
Çevresel Özellikler		
Depolama Sıcaklığı:	-40°C ~ 85°C (-40°F~185°F)	
Başlatma Sıcaklığı:	-25°C ~ 55°C (-13°F~131°F)	
Çalışma Sıcaklığı:	-40°C ~ 55°C (-40°F ~131°F)	
Havalandırma:	Serbest Hava Akımıyla Soğutma	
Korozyon Direnci:	ASTM B117 Standardı	
IP Koruma Sınıfı:	IP 55	
Darbe Koruma Sınıfı:	IK 10	
Nem (maks.):	0 to 98%, Yoğunlaşmamış	
Rakım:	2,000m (6,500 ft.)(maks.)	
Sertifikasyon		
EU Safety:	IEC 61851-1, IEC 61851-22, EN 62368-1	
EU EMC:	EN 61851-21-2, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11, ETSI 301489-1 ,ETSI 301489-17	
US Safety:	UL 2231-2, UL 2231-1, UL 2594	
US EMC:	FCC Part 15 Class B	
Garanti:	3 Yıl	



Hera Charge Elektronik A.Ş.
360 Office Yenişehir Mah. Ankara Cd.
No. 405 Kat. 3-81 34912
Kurtköy / Pendik / İstanbul

info@heracharge.com
www.heracharge.com